

TURVALLISUUS JA HOITO

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Älä peitä laitetta.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Mikäli laite rikkoutuu, ole yhteydessä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä muokkaa tai pura laitetta omatoimisesti. Ohjeiden laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen käyttökelvottomaksi.
- Älä altista laitetta tulelle, muulle kuumuudelle tai iskuille.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvotettu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue	698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 / 4800–5000 MHz
Impedanssi	50 ohm
Vahvistus	4/5/6/6 dBi
Maks. teho	100 W
Tyyppi	Ympärisäteilevä
Polarisaatio	Horisontaali/Vertikaali
Isolaatio	≥20 dB (erotusvaimennus)
Liitin	2 x SMA-uros
Kaapelin pituus	2 m
Mitat	215 x 200 x 70 mm
Paino	0,60 kg (antenni ja kaapeli)
Materiaali	ABS valkoinen
Toimintalämpötila	–40 ~ +60°C



Tuotteen turvallinen hävittäminen



Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Akkua ei saa hävittää polttamalla. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Maahantuonti:

Verkkokauppa.com Oy
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

ASENNUS JA KÄYTTÖ




1. Kytke pakkauksen mukana tuleva kaapeli antennin takaosassa olevaan liitäntään.
2. Kytke kaapelin SMA-liittimet reitittimen SMA-liitäntöihin.

Huomio! Antenni toimii ilman erillistä sovitinta Cudy P5 AX3000 5G, Huawei B525, B535, B593, B683, TP-LINK TL-MR6400, MR200, MR400, MR600, Deco X50-4G, Deco X80-5G, ZyxEL LTE3301, LTE3301 Plus ja LTE3316 -mallien kanssa. Mahdollisesti tarvittava SMF-x-jatkokaapeli sekä TS9-adapterikaapeli on hankittava erikseen.

Signaalin vahvistamiseksi voit myös kiinnittää antennin mastoon pakkaukseen sisältyvän mastokiinnikkeen avulla.

1. Aseta mastokiinnikkeen tapit antennin alaosassa olevien reikien läpi.
2. Sovita mastokiinnikkeen pidike tappeihin antennin taakse.

3. Kiristä antenni mastoon siipimutterien avulla.



SÄKERHET OCH SKÖTSEL

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Apparaten får inte täckas.
- Apparaten har inga delar som användaren kan reparera. Vänd dig till återförsäljaren eller en certifierad serviceverkstad om apparaten går sönder.
- Modifiera eller demontera inte apparaten själv. Försummelse av instruktionerna leder till att garantin upphävs och kan leda till brand, elchock eller till att apparaten går sönder.
- Utsätt inte apparaten för eld, annan hetta eller för slag.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Apparaten kan rengöras med en torr mikrofiberduk. Använd inte rengöringsmedel.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel. Apparaten får inte brännas.

TEKNISK INFORMATION

Frekvensomfång	698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 / 4800–5000 MHz
Impedans	50 ohm
Förstärkning	4/5/6/6 dBi
Max. effekt	100 W
Typ	Rundstrålande
Polarisation	Horisontell/Vertikal
Isolation	≥20 dB (differentiell dämpning)
Anslutning	2 x SMA hane
Kabellängd	2 m
Mått	215 x 200 x 70 mm
Vikt	0,60 kg (antenn ja kabel)
Material	ABS vit
Drifttemperatur	–40 ~ +60°C



Säker kassering av produkten



Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mer information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Import:

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

MONTERING OCH ANVÄNDNING

1. Anslut kabeln som ingår i förpackningen till anslutningen på baksidan av antennen.
2. Anslut kabelns SMA-kontakter till routerns SMA-anslutningar.

OBS! Antennen är kompatibel utan adapter med följande modeller: Cudy P5 AX3000 5G, Huawei B525, B535, B593, B683, TP-LINK TL-MR6400, MR200, MR400, MR600, Deco X50-4G, Deco X80-5G, ZyxEL LTE3301, LTE3301 Plus och LTE3316. Förlängningskablar SMF-x samt TS9 måste vid behov köpas separat.

För att förstärka signalen kan du också montera antennen till en mast med mastfästet som ingår i förpackningen.

1. Sätt tapparna i mastfästet genom hålen i under antennen.
2. Montera mastfästets hållare till tapparna bakom antennen.

3. Fäst antennen till masten med vindmuttrarna.

